

Горячие клавиши в[..]

10/15/2026 12:33:02

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	Last update:	12/05/2024 10:21:20
State:	public (all)		

Keywords

Горячие клавиши

Problem (public)

Горячие клавиши в КОМПАС-Электрик

Solution (public)

Ctrl+O - Открыть проект КОМПАС-Электрик.

Ctrl+N - Создать новый проект КОМПАС-Электрик.

Ctrl+S - Сохранить проект.

Ctrl+F - Вызов команды поиска в Менеджере проектов комплектующей по БЦО.

F1 - Вызвать справочную систему КОМПАС-Электрик.

Ctrl+M - Свернуть/Развернуть окно Менеджера проектов.

Ctrl+Shift+Z - Отменить последнюю выполненную команду КОМПАС-Электрик (отмена возможна только для команд работы с объектами схем, если не открыт ни один лист схемы и действия выполняются в Менеджере проектов, отмена не активна).
Если последние действия производились с объектами КОМПАС-График (Отрезок, Окружность, Прямоугольник и пр.), необходимо пользоваться горячими клавишами КОМПАС-График (команда Отменить - Ctrl+Z).

Ctrl+Shift+Y - Повторить последнюю отмененную команду КОМПАС-Электрик. Если было отменено действие для объектов КОМПАС-График (Отрезок, Окружность, Прямоугольник и пр.), необходимо пользоваться горячими клавишами КОМПАС-График (команда Повторить - Ctrl+Y).

Ctrl+C - Копировать в буфер обмена. Команда работает только для объектов КОМПАС-Электрик на Схеме принципиальной (ЭЗ). Если одновременно были селектированы и объекты КОМПАС-Электрик и КОМПАС-График, то в буфер обмена попадают только объекты КОМПАС-Электрик. Объекты КОМПАС-График попадают в буфер обмена только в том случае, если не было селектировано объектов КОМПАС-Электрик.

Ctrl+V - Вставить из буфера обмена. При вставке из буфера участка схемы в скопированных УГО у цифровой составляющей БЦО добавляется единица.

Ctrl+A - Выделить все объекты на схеме.

Ctrl+Shift+Q - Запуск самодиагностики модели соединений проекта. В случае если будут обнаружены ошибки, рекомендуется обратиться в службу технической поддержки.

F4 - Повторить последнюю вызванную команду. Например, удобно использовать данную команду при занесении объектов спецификации на Схеме расположения (Э7), после селектирования первого вида аппарата вызываем команду КОМПАС-Электрик Запись СП..., а для последующих аппаратов просто селектируем вид и нажимаем клавишу F4.

F - Зеркальное отражение УГО. Выделите УГО на схеме и нажмите клавишу F, чтобы отобразить УГО зеркально.

Ctrl+K - Переключить внешний вид курсора (большой или маленький) при работе с чертежом.

Стандартные горячие клавиши для диалогов:

TAB - Перейти от одного элемента управления диалога к другому в прямом направлении.

Down (стрелка вниз) - Перемещение в списке на одну позицию вниз. В редакторе моделей ПЛК и при создании программы работы ПЛК данной кнопкой добавляется новая строка.

Up (стрелка вверх) - Перемещение в списке на одну позицию вверх.

Page Up - Пролить видимую часть списка вверх.

Page Down - Пролить видимую часть списка вниз.

Esc - Прервать выполнение команды, закрыть страницу меню или диалог, отменить выделение объектов.

Shift+End - Выделить все последующие строки после выделенной в списке (актуально в диалогах Свойства клеммника, Сводная таблица соединений и прочих, содержащих длинные табличные списки).

В выпадающих списках по клавише - первой букве в названии пункта осуществляется переход на нужную позицию. Например, если в Менеджере БДК на

Горячие клавиши в[..]

10/15/2026 12:33:02

вкладке Электроаппарат. при выборе буквенного обозначения комплектующей из списка, нажать при английской раскладке клавиатуры клавишу <X>, в списке будет выделена строка X - Соединения контактные.